



## **GO internet**

**Manuale di INSTALLAZIONE e CONFIGURAZIONE  
TP-Link Archer VR300 per connessioni in fibra FTTC**

# 1

## Info generali

Il modem permette di collegare il pc, o qualsiasi altro dispositivo, alla rete ultra veloce in fibra ottica (FTTC) GO internet.

La confezione è composta da:

<b>1. Modem TP-Link Archer VR300</b>	<b>2. Alimentatore</b>
	
<b>3. Cavo DSL x2</b>	<b>4. Cavo LAN (ethernet) da 1 metro</b>
 <p><b>UTILIZZARE QUESTO CAVO DALLA PRESA A MURO ALLA PORTA DSL</b></p>	 <p><b>UTILIZZARE QUESTO CAVO PER COLLEGARE I DISPOSITIVI ALLE PORTE LAN</b></p>

## 2

### Verifiche preliminari

Per una corretta fase d'installazione del modem Verificare che tutte le componenti della scatola siano presenti

## 3

### Installazione del modem

Dotarsi dei seguenti elementi

- modem TP-Link Archer VR300 (pagina 2 - figura 1)
- cavo alimentatore del modem (pagina 2 - figura 2)
- 1 cavo DSL (pagina 2 - figura 3)

Fase	Descrizione
1	Collegare il modem alla rete elettrica tramite alimentatore
2	Collegare il cavo DSL dalla porta <b>DSL del modem</b> alla <b>presa a muro</b>

## 4

### Configurazione del modem

Di seguito è riportata la guida per configurare il modem TP-LINK Archer VR300 AC1200 per il servizio Internet FIBRA FTTC/VDSL.

Per accedere al modem è necessario collegare un PC ad una delle 4 porte LAN.

Aprire una pagina di Internet Explorer oppure Firefox, Opera, Google, Chrome o Safari e digitare nella barra degli indirizzi l'indirizzo IP del modem che è: **192.168.1.1**

A questo punto scegliere una password. Effettuare l'accesso al modem. Nel menu **Quick Setup** impostare fuso orario corretto e cliccare su **Avanti**.

The screenshot shows the TP-Link Quick Setup interface. At the top, there is a navigation bar with the TP-Link logo, tabs for 'Quick Setup', 'Di Base', and 'Avanzate', a language dropdown set to 'Italiano', and buttons for 'Log out' and 'Riavvio'. Below the navigation bar is a progress indicator with five steps: 'Area Geografica e Fuso Orario' (active), 'Configurazione Internet', 'Test Connessione', 'Sommarario', and 'Servizio TP-Link Cloud'. The main content area contains the instruction 'Selezionare la regione fuso orario.' followed by two dropdown menus: 'Regione:' with 'Italia' selected, and 'Fuso Orario:' with '(GMT+01:00) Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Parigi, Praga, Bratislava' selected. At the bottom right, there are two buttons: 'Esci' and 'Avanti'.

Nella schermata che segue selezionare Lista ISP: **Altro** e fare clic su **Avanti**.

The screenshot shows the second step of the TP-Link Quick Setup wizard. The progress indicator now highlights 'Selezione lo ISP (Internet Service Provider)'. The main content area contains the instruction 'Selezionare l'ISP dalla lista o Altro per specificarlo manualmente.' followed by a dropdown menu labeled 'Lista ISP:' with 'Altro' selected. At the bottom right, there are two buttons: 'Indietro' and 'Avanti'.

Nella schermata successiva è necessario:

- selezionare Tipo interfaccia L2: **VDSL**
- abilitare **Abilità VLAN ID**
- inserire nel campo VLAN ID il valore: **835**
  
- inserire nel campo Nome utente, il nome utente fornito dal provider\*
- inserire nel campo Password, la password fornita dal provider\*
- inserire nel campo Conferma Password, la password fornita dal provider\*

\* verranno comunicate via e-mail o via sms.

The screenshot shows the TP-Link Quick Setup web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Quick Setup', 'Di Base', and 'Avanzate' tabs, a language dropdown set to 'Italiano', and 'Log out' and 'Riavvio' buttons. Below the navigation bar is a progress indicator with five steps: 'Area Geografica e Fuso Orario', 'Configurazione Internet' (the current step), 'Test Connessione', 'Sommarario', and 'Servizio TP-Link Cloud'. The main content area contains the following configuration options:

- Immettete le informazioni relative alla connessione Internet o contattate il vostro service provider per ricevere assistenza.
- Tipo Interfaccia L2:  VDSL  ADSL
- VLAN:  Abilita VLAN ID
- VLAN ID(1-4094):
- MER:  Abilita
- Tipo connessione Internet:
- Nome utente:
- Password:
- Conferma Password:

At the bottom right, there are two buttons: 'Indietro' and 'Avanti'.

Continuare con il tasto **Avanti** per personalizzare la configurazione della rete wi-fi e cliccare sul tasto **Avanti**.

Il modem è configurato e pronto per l'uso.

Per permettere un'eventuale assistenza da remoto effettuare la configurazione del **TR-069**:

Avanzate → Strumenti Sistema → Impostazioni CWMP:

- **CWMP:** spuntare la casella
- **Informa:** spuntare la casella
- **ACS URL:** <http://tr-069.gointernet.it:7547/>



## Collegamento ad internet

**1. Abilita** il Wi-Fi sul tuo dispositivo (PC, tablet, smartphone)

**2. Seleziona la rete**

a. TP-Link\_\*\*\*\*

oppure

b. TP-Link\_\*\*\*\*\_5G

**Inserisci** la password che trovi sul retro del modem (8 numeri), e clicca su connessi.

\*PS: Si consiglia di selezionare la rete a. TP-Link\_\*\*\*\*

ASSISTENZA CLIENTI  
**075-7829100**

[assistenzaclienti@gointernet.it](mailto:assistenzaclienti@gointernet.it)



[gointernet.it](http://gointernet.it)